

UP0/S0 Adapter

Umsetzer von 2-Draht-UP0 auf 4-Draht-S0.

- 1 interner S0-Port (Mehrgeräteanschluss, DSS-1) über 2-Drahtverbindung
- Einfachste Installation über Westernsteckverbindungen, eine Festinstallation über Schraubklemmen ist gewährleistet
- 2 RJ-45-Anschlüsse für ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und ISDN-Endgeräte
- LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
- Betrieb als Tisch- und Wandgerät



Mit dem UP0/S0 Adapter werden ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie und Standard-ISDN-Endgeräte an den UP0-Port einer Telefonanlage adaptiert. So können sehr einfach „alte“ 2-adrige Kabel auch für ISDN-Anbindungen verwendet werden.

Features

Funktionen

- Adapter zum Anschluss an den 2-Draht-U_{P0}-Port, Umsetzung auf 4-Draht-S₀-Schnittstelle
- 1 interner S₀-Port mit 2 Anschlussbuchsen für 2 Systemtelefone oder ISDN-Endgeräte
- Speisung über den U_{P0}-Port
- Installation über Westernsteckverbindungen, Festinstallation über Schraubklemmen möglich
- LEDs zur Anzeige der Betriebszustände

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** aus dem U_{P0}-Port der Telefonanlage
- **Anschlüsse:** 1x U_{P0}-Port zum Anschluss an die Telefonanlage, 2x S₀-Port Euro-ISDN (DSS-1), PTMP
- **Reichweite interne S₀-Port:** ca. 150 m
- **Gehäuse:** Kunststoff, grau
- **Abmessungen:** Ø 95 mm x 33 mm
- **Gewicht:** ca. 100 g.
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- U_{P0}/S₀ Adapter
- U_{P0}-Anschlusskabel RJ-45/RJ-11 (ca. 4 m lang)
- Bedienungsanleitung
- Montagematerial (Schrauben und Dübel)

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** U_{P0}/S₀ Adapter
- **Artikelnummer:** 90436
- **EAN-Code:** 4019377904367